مشكاتي
Meshkati




جداري داخلي أسود

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

MB3613-BK · LED


أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



جانب السرير

ارتفاع 1.5 إلى 1.7 م | 20 إلى 30 سم عن حافة السرير

وحدة على كل جانب بالارتفاع نفسه؛ ضوء دافئ 2700 إلى 3000K.



الممرات والمداخل

ارتفاع 1.7 إلى 1.9 م | وحدة كل 2.5 إلى 3 م

تباعد منتظم على جدار واحد؛ أعلى من مستوى العين قليلاً حتى لا تُبهر.

جانب التلفزيون والمجلس

ارتفاع 1.6 إلى 1.8 م | متماثلة على جانبي العنصر

زوج متماثل على جانبي التلفزيون أو اللوحة يعطي إطاراً للجدار.

الحماية · Rating	اللون · CCT	اللون · Colour	الموديلات · Models
IP20	3000K	أسود	MB3613-60/80/100-BK

LED مدمج. IP20: للمناطق الجافة فقط؛ ليس للحمام.


نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ تركيبها على ارتفاع العين مباشرة فثبهر؛ 1.6 م فأعلى في الممرات.
- ✓ اللف بشريط لاصق.
- ✓ التركيب داخل منطقة الدش.
- ✗ فيشر صغير أو براغي قصيرة لوحدة ثقيلة.
- ✗ توصيلها على ديمر وهي لا تدعمه.
- ✗ تركيب الزوج بارتفاعين مختلفين؛ قس من الأرض لا من السقف.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. علّم الارتفاع واثقب بفيشر
MarK the height, drill with plugs



3. وصّل L/N/الأرضي
Wire L/N/PE



4. ثبّت القاعدة ثم الوحدة
Fix the base, then the fixture



5. شغّل واختبر
Power on and test



6. نظّف الغطاء
Clean the diffuser

منتجات مكمّلة



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 · 2.5 مم

توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

فيشر مناسب لنوع الجدار.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

ضمان مشكاتي

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030

خدمة العملاء