مشكاتي
Meshkati

مفتاح ديمر نوركو بلس

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

ديمر · TP1017A



أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



المجلس وغرفة الطعام

بدل مفتاح الثريا · لمبات LED قابلة للتعتيم

يخفّض الإضاءة للسهرات؛ يعمل فقط مع لمبات مكتوب عليها Dimmable.



غرفة النوم

بجانب السرير · حد أدنى 10% للنوم

إضاءة خافتة ليلاً بلا تبديل اللمبات.



الممرات

ديمر واحد لكل خط · لا تتجاوز 250 واط

اجمع قدرة اللمبات على الخط وتأكد أنها أقل من قدرة الديمر.

المنافذ · Gang	المقاس · Size	الحماية · Rating
احادي	العرض86مم × الطول86مم × الارتفاع40مم	IP20

سلسلة نوركو بلس: احادي منفذ · 1 خط · العرض86مم*الطول86مم*الارتفاع40مم. ديمر للمبات LED القابلة للتعتيم فقط؛ احسب مجموع قدرة اللمبات ولا تتجاوز قدرته.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ توصيل الأسلاك بلا تثبيت البرغي جيداً: أشهر سبب للسخونة والحريق.
- ✕ تركيب المفتاح بلا أرضي في الفيش.
- ✕ الضغط على الوجه لتركيبه قبل محاذاة المشابك؛ تنكسر.
- ✕ تحميل فيش 13 أمبير بسخان أو مكيف؛ لهذه الأحمال مفتاح 20 أو 45 أمبير مخصص.
- ✕ علبة غاطسة ضحلة أو مائلة فلا يستوي الوجه.
- ✕ خلط ألوان أو سلاسل مختلفة في الغرفة نفسها.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer




2. علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم
Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep

3. وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N
Wire per the L/N/PE marKs



4. ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة
Screw the unit to the box



5. ركّب الوجه ثم شغّل واختبر
Snap the cover, power on and test



6. نظّف الوجه بقماش جاف
Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

- علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.
- كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء